

Kodowane symbole układów scalonych

W branży motoryzacyjnej często zdarza się że dany układ scalony jest osiągalny na rynku, pod innym symbolem.

Dzieje się tak ponieważ producent elektroniki samochodowej zamawiając dużą partię podzespołów narzuca swoją własną symbolikę w celu utrudnienia ewentualnej naprawy.

Poniżej można wyszukać interesujący nas układ, żeby ułatwić wyszukiwanie można użyć klawiszy {ctrl}+{F} i wpisać tam poszukiwany symbol.

B22AN EEPROM 93C06
B34AB EEPROM 24C02
B42AB EEPROM 93C06
B43AB EEPROM 24C02
B46AJ EEPROM 24C02
B49AJ EEPROM 24C02
B52AP EEPROM 24C02
B54AH EEPROM 24C02
B56022 EPROM 27C128
B56240 LM2902
B57120 27C64
B57120 A/D CONVERTER ADC0809
B57306 80C52
B57324 Eprom Intel 2732A
B57325 EPROM 27C32
B57345 ULN2003
B57347 Eprom 27C64
B57383 CA139EX
B57402 LM2904
B57416 80C49
B57422 74HC74
B57423 27C256
B57423 EPROM 27C256
B57425 CD40106
B57427 A/D CONVERTER ADC0809
B57440 TWO TIMERS B556
B57449 74HC74
B57477 EPROM 27C64
B57487 74HCT573
B57515 80C52
B57516 MicroController Intel P80A52AH
B57519 EPROM 27C64
B57528 SAE81C52
B57545 LM2903
B57546 EPROM 27C010
B57549 74HC365
B57554 LM2903
B57558 74HCT00

B57560 74HCT02
B57574 74HCT573
B57581 74HC573
B57582 LM2903N
B57604 Eprom Intel 27C256
B57605 Eprom AMD 27256
B57607 27C128
B57610 EPROM 27C128
B57618 Eprom Intel 27C64
B57618 87C257
B57618 EPROM 87C257
B57618 EPROM 87C64
B57622 80C52
B57625 Eprom Intel 2764A
B57625 EPROM 2764A
B57647 82c53
B57648 80C52
B57654 27C256
B57656 MCU 80C535
B57677 BD206M
B57684 EPROM 27C256
B57696 27C256
B57696 EPROM 27C256
B57701 27C256
B57725 TA13255A
B57733 4 x LOW-SIDE SWITCH TLE4211, TLE6220
B57764 EPROM 87C257
B57764 EPROM 87C64
B57769 MC68HC05SR3
B57771 EPROM 27C256
B57808 EPROM 27C256
B57820 TI948B
B57826 RAM HM6264
B57828 80C515
B57886 8051
B57922 87C257
B57922 EPROM 87C257
B57945 87C52
B57960 Eprom SGS-Thompson 27C256
B57965 74HC14
B57995 EPROM TMS27C256
B58007 SAB80C517
B58010 RAM HM6264
B58014 EPROM 27C256
B58024 80C515
B58029 CA3272
B58038 EPROM 27C256
B58081 74HCT573
B58090 74HCT573
B58094 EPROM 27C510
B58098 EPROM 27C512
B58108 6 x LOW-SIDE SWITCH TLE4216, TLE4226
B58115 RAM HM6264
B58126 Eprom TI 27C010 PLCC 32
B58127 27C512 DIL28
B58150 87C257 DIL28
B58157 27C512 DIL28
B58185 87C257 DIL28
B58196 EEPROM NS93C46
B58213 EEPROM 93C06
B58214 EPROM 27C256
B58234 27C256 DIL28

B58234 EPROM 27C256
B58235 87C257 DIL28
B58239 EPROM 27C512
B58240 6 x LOW-SIDE SWITCH TLE4216G, TLE4226G
B58241 4 x LOW-SIDE SWITCH TLE4214G, TLE6225
B58243 Eeprom Intel CJ87BC6QG PLCC 68
B58244 I87M12
B58252 EEPROM 24C02
B58253 EEPROM 24C02
B58256 EEPROM 24C01
B58258 EEPROM 24C02
B58265 CONTROLLER CANController
B58275 EPROM 27C1024
B58283 Eeprom ST 24C02
B58286 Processor Siemens SAB80C166 MQFP0100
B58286 CONTROLLER SAB80C166
B58290 6 x LOW-SIDE SWITCH TLE4226G
B58291 TLE5205-2
B58293 27C512 PLCC32
B58298 80C515
B58323 EPROM 93C46
B5833128F010 PLCC32
B58334 EEPROM 28C64
B58335 Eeprom Atmel AT28C64B DIL28
B58339 28F512
B58380 EEPROM 24C02
B58381 AM28F512 PLCC32
B58399 Eeprom AMD AM29F010 PLCC 32
B58400 Eeprom TI 87C510 DIL 28
B58424 27C512 DIL 28
B58444 27C010
B58468 SAB80C517
B58470 80C535
B58474 SAB80C517
B58484 SAB80C517
B58502 ABS, ASR SYSTEM IC TLE5200G, TLE6210G
B58504 ABS, ASR SYSTEM IC TLE5201G, TLE6211G
B58505 2 x LOW-SIDE SWITCH TLE5225G, TLE6215G
B58517 Eeprom TI TMS27C020 PLCC 32
B58530 Eeprom AMD AM29F010 PLCC 32, 27C010, 28F010, 29F010
B58533 27C4096 PLCC 44
B58539 EPROM 27C256 DIL28
B58541 EPROM 27C512 DIL28
B58542 EPROM 27C512 DIL28
B58543 EPROM 27C512 DIL28
B58544 EPROM 27C1001 DIL32
B58545 EPROM 87C257 DIL28
B58546 EPROM 87C510 DIL28
B58547 Eeprom TI 27C010A PLCC 32
B58548 Eeprom TI TMS27PC210=27C1024 PLCC 44
B58550 27C512 PLCC 32
B58553 SCL4410
B58590 AS87C196EN
B58601 Eeprom AMD AM29F200B PSOP 44
B58608 93C66
B58637 4 x LOW-SIDE SWITCH TLE5226G, TLE6216G
B58639 Eeprom TI 87PC110 PLCC 32, 87C510
B58647 87C257
B58718 27C512
B58732 4 x LOW-SIDE SWITCH TLE5216G, TLE6220
B58748 SAB83C166
B58755 AM29F200 PSOP 44

B58755 EPROM AM29F200
B58768 Eprom AMD AM29F400AB PSOP 44
B58791 Eprom AMD AM29F200AB PSOP 44
B58813 EEPROM 93C56
B58838 EPROM 27C256
B58911 Eprom TI TMS27C010 PLCC 32
B58944 uPD43256BGU-70
B81AB EEPROM 93S66
B9411 EPROM AM27C256